Инструкция по применению
AND UA-888 E Тонометр автоматический

Характеристики



Форма выпуска: Тонометр
Страна: Япония
Производитель: AND
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1

Описание

Тонометр A&D UA-888E- автоматический тонометр с фиксацией манжеты на плече пользователя. Это модель A&D UA-888 в другой, более экономичной комплектации. Стандартная манжета рассчитана на пользователей средней комплекции с окружностью плеча 22-32 см. Прибор оснащен индикатором аритмии (нарушения сердечного ритма). Неровный ритм сердцебиения может сильно повлиять на точность результатов измерения. Тонометр A&D UA-888E автоматически определяет, достоверны полученные данные или же необходимо замерить давление еще раз. На экран выводятся только верные данные. Если во время измерений на дисплее часто появляется символ аритмии, следует немедленно обратиться к врачу. Память тонометра сохраняет результаты 30 последних измерений, освобождая пользователя от необходимости записывать их. Для более объективной оценки постоянно колеблющегося у человека давления тонометр A&D UA-888E обеспечен функцией расчета среднего значения на основе данных последних замеров. Графический индикатор уровня артериального давления по шкале ВОЗ классифицирует результат измерения в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Если значения давления регулярно оказываются за пределами нормы, необходимо обратиться к врачу. Технические характеристики: Наименование прибора: Цифровой измеритель артериального давления и частоты пульса Модель: AND UA-888E Технология измерения: Intellitronics Способ измерения: осциллометрический Экран: жидкокристаллический Диапазон измерения давления: от 20 до 280 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 уд./мин. Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Предельная погрешность измерения частоты пульса: менее 5% от показаний Манжета в комплекте: Стандартная манжета AND Cufbox-AU для рук с обхватом плеча 22 - 33 см. Индикатор аритмии: Есть Индикатор повышенного давления: Есть Расчет среднего значения: Есть Вес электронного блока (без элементов питания): 265 гр. Размеры электронного блока: 140 X 60 X 105 Память: Есть, 30 измерений Нагнетание воздуха: автоматическое Выпуск воздуха: автоматический Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до +40˚C при относительной влажности не более 85% Условия хранения: температура воздуха от -10˚C до +60˚C при относительной влажности не более 95% Питание: 4 элемента AA (пальчиковые батарейки) или от сетевого адаптера (не входит в комплект поставки) Адаптер в комплекте: Нет Гарантия на основной блок: 10 лет, на отдельные составные элементы: адаптер и манжету - 1 год.

Состав

Комплектация: Электронный блок A&D UA-888 Стандартная манжета 22-32 см 4 батарейки типа AA Руководство пользователя Гарантийный талон

Форма выпуска

Тонометр

Показания

Предназначен для применения в качестве индивидуального средства контроля артериального давления и частоты пульса, а также для динамических наблюдений за изменением параметров в медицинских учреждениях.

Способ применения и дозы

По возможности не располагайте манжету поверх одежды. Правильно расположите манжету тонометра – 1-2 см от края локтевого сустава, середина манжеты на уровне сердца(4-е межреберье). Наденьте манжету плотно, но не туго(натяжение считается правильным, если между рукой и манжетой можно пропустить палец). Ровно расположите трубку манжеты вдоль руки, на которой проводится измерение, не допускайте её перекручивания и перегибов. Перед измерением присядьте, не перекрещивайте ноги, облокотитесь, примите удобное положение и расслабьтесь в течение 5 минут. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Если у вас диагностирована аритмия - результаты измерения могут меняться. Сделайте несколько измерений с интервалом 5 минут и вычислите среднее значение.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование

Особые указания

Для рук с длиной окружности плеча 22 - 32 см.

Условия хранения

Оберегайте прибор от загрязнений, резкого перепада температур, повышенной влажности, попадания прямых солнечных лучей, ударов, тряски и пыли. Избегайте сильного сворачивания манжеты и скручивания соединительных трубок. Если прибор не будет использован длительное время, удалите элементы питания для предотвращения возможного протекания электролита. Храните прибор в недоступном для детей месте.